

# JET

## Jet Phone SP2

### Инструкция по эксплуатации



Благодарим Вас за приобретение нашей продукции! Вы стали обладателем смарт-часов, с помощью которых можно осуществлять звонки, используя собственную симкарту, а также через телефон посредством Bluetooth; отправлять и получать СМС сообщения, а также просматривать СМС полученные телефоном; имеющих функции будильника, калькулятора, фитнес трекера и др. Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством пользователя перед началом использования.

**Назначение:** Персональное устройство для осуществления звонков, получения уведомлений с мобильного телефона и получения информации о физической активности пользователя.

#### Внешний вид



1 Кнопка включения / выключения часов

2 Кнопка «Назад»

3 Micro-USB разъем для зарядки

#### Использование устройства

- Для включения и выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку 1 в течение 2-3 секунд.
- При включенном устройстве: коротко нажмите кнопку 1, чтобы вернуться на главный экран. Находясь на главном экране, коротко нажмите 1 для выключения экрана (перевода часов в режим сна). В режиме сна: коротко нажмите кнопку 1 для включения часов. Для возврата в меню на уровень вверх нажмите кнопку 2.

- На главном экране: выберите «Меню» для отображения списка приложений, установленных на часах:

##### 3.1 Набор номера:

Приложение осуществляет набор номера и звонок. При вставленной в телефон SIM-карте, звонок осуществляется через данную симкарту. При отсутствии SIM-карты, звонок осуществляется через SIM-карту телефона, подключенного к часам по каналу BLUETOOTH.

##### 3.2 Сообщения

Приложение осуществляет чтение и набор / отправку СМС сообщений. При вставленной в телефон SIM-карте, чтение и отправка СМС осуществляется через данную симкарту. При отсутствии SIM-карты, чтение и отправка СМС осуществляется через SIM-карту телефона, подключенного к часам по каналу BLUETOOTH.

##### 3.3 Телефонная книга

Приложение сохраняет контакты в памяти часов. При вставленной в телефон SIM-карте, контакты сохраняются на данной SIM-карте. При отсутствии SIM-карты, чтение и запись контактов осуществляется с памяти телефона, подключенного к часам по каналу BLUETOOTH.

##### 3.4 Журнал вызовов

Приложение хранит историю о вызовах, осуществленных часами.

##### 3.5 Уведомления

Приложение хранит историю о всех полученных уведомлениях с телефона (о сообщениях Whatsapp, Wechat и других программ, список которых установлен в приложении Jet Mobile).

##### 3.6 Удаленная съемка

Приложение открывает камеру на телефоне и дает возможность делать фотографии (использовать часы как селфи-кнопку).

##### 3.7 Файлы

Приложение для просмотра и редактирования файлов на microSD карте часов.

##### 3.8 Просмотр изображений

Приложение для просмотра изображений на microSD карте часов.

##### 3.9. Установки

В разделе находятся настройки часов. Некоторые функции потребуют ввести код блокировки: введите 1122.

##### 3.10 Календарь

Приложение для просмотра календаря.

##### 3.11 Будильник

Приложение для установки будильника.

##### 3.12 Калькулятор

Приложение-калькулятор

##### 3.13 Диктофон

Приложение для записи аудио тренировок с микрофона часов на microSD карту

##### 3.14 Bluetooth

Приложение для соединения со смартфоном по BLUETOOTH каналу.

##### 3.15 Аудиоплеер

Приложение для прослушивания музыки с телефона (если телефон подключен к часам по Bluetooth) либо с памяти часов (если вставлена microSD карта с записанными на ней музыкальными треками).

##### 3.16 Профили

Приложение для установки профилей пользователя – стандартных настроек звука, соответствующих определенным условиям (обычный, без звука, совещание, на улице и пр.).

##### 3.17 Шаги

Приложение для подсчета шагов (педометр) без участия смартфона

##### 3.18 Монитор сна

Приложение для мониторинга сна без участия смартфона

##### 3.19 Напоминание о бездействии

Приложение сообщает пользователю о бездействии в течение определенного периода времени (например, после 30 минут неподвижного сидения на стуле) и, тем самым, заставляет его двигаться

##### 3.20 Приложение

Содержит QR код приложения Jet Mobile для установки на смартфоне

##### 3.21 Найти телефон

Приложение позволяет найти телефон (телефон зазвонит при нажатии кнопки на часах), а также будет уведомлять пользователя о разрыве соединения между телефоном и часами.

#### 4. Подключение устройства к смартфону

• Установите приложение Jet Mobile на Ваш ANDROID смартфон. Для владельцев Apple устройств данное приложение невозможно к скачиванию, поэтому все функции приложения для владельцев Apple устройств недоступны.

• Включите Bluetooth на часах (в разделе BLUETOOTH), а также на телефоне (в настройках телефона). Осуществите соединение часов с телефоном. После подключения произойдет синхронизация данных.



#### 5. Функции приложения JET Mobile:

##### Раздел «Мой»

В данном разделе:

- устанавливаются персональные данные (рост, вес, пол и пр.)
- отображаются текущие и средние значения активности (количество пройденных шагов, дистанция и сожженные калории).

##### Раздел «Анализ»

В разделе отображаются средние данные об активности и сне за несколько последних месяцев.

##### Раздел «JET» (центральный)

В разделе отображаются данные сегодняшней активности (подразделы «шаги» и «сон»).

##### Раздел «Отчет»

В разделе отображается текущее состояние организма.

##### Раздел «Больше»

Раздел содержит настройки устройства:

##### Настройки BT

подключение часов к смартфону.

##### Найти устройство

При нажатии кнопки часы начнут издавать сигнал

#### Цвет меню

Выбирается цвет фона приложения

#### Уведомление SMS

Включении уведомления о входящих СМС сообщениях.

Уведомление приложений: Включение уведомлений о событиях различных приложений (кроме звонков и СМС).

#### Инструкция

Короткая инструкция пользователя.

О программе: содержит информацию о версии программы Jet Mobile и производит поиск новой версии приложения.

#### Заряд батареи

При пониженном заряде батареи на часах появится сообщение. После этого необходимо зарядить батарею. Для зарядки используется Micro-USB кабель, входящий в комплектацию. Подключите его к разъему 2.

#### Спецификации:

Приложение для Android: Jet Mobile

Процессор: MTK6261D

Встроенный GSM модуль: GSM 850/90/1800/1900, мобильный интернет GPRS и WAP (не работает в 3G сетях)

Bluetooth версия: 4.0

Дисплей: 1.3" IPS, сенсорный, разрешение 240x240px

Слот для Micro-SD карты до 32 Гб

Встроенная вибрация

Время работы батареи: до 7 дней в режиме ожидания, 2 дня при обычном использовании.

Вес: 52 г

Размер: 45x52x12 мм

#### Правила и условия безопасного и эффективного использования товара

- Использовать товар только по прямому назначению.
- Не разбирать. Данное изделие не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту. По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия обращайтесь к фирме-продавцу.
- Не предназначен для детей до 3-х лет. Может содержать мелкие детали.
- Не допускать попадания влаги на изделие и внутрь его. Не опускать изделие в жидкости.
- Не подвергать изделие вибрациям и механическим нагрузкам, способным привести к механическим повреждениям товара. В случае наличия механических повреждений никаких гарантий на товар не дается.
- Не использовать при видимых повреждениях изделия. Не пользоваться заводом неисправным устройством.
- Не брать в рот.
- Не использовать изделие в промышленных, медицинских или производственных целях.
- В случае, если транспортировка товара осуществлялась при отрицательных температурах, перед началом эксплуатации нужно дать товару согреться в теплом помещении (+16-25 °C) в течение 3 часов.
- Не использовать устройство при вождении транспортного средства в случае, если устройство отвлекает внимание, а также в тех случаях, когда отключение устройства предусмотрено законом.
- Специальные условия хранения, транспортировки и реализации не предусмотрены.

#### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

# JET

Гарантийный срок службы с даты продажи – 12 месяцев.

Модель: Умные часы-телефон Jet Phone SP-2

Дата продажи: / /

Попкупатель:

С условиями гарантии ознакомлен. И комплектации и внешнему виду претензий нет.

Подпись продавца:

Место для печати

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Отсутствие гарантийного талона или документа, подтверждающего действие гарантийного срока. Отсутствие в гарантийном талоне отметки о дате продажи, название организации Продавца. Указанная в гарантийном талоне модель не соответствует модели предъявленной к гарантийному обслуживанию.
- Сбои в работе изделия являются следствием нарушения правил эксплуатации.
- На изделии имеются следы постороннего вмешательства, механического повреждения или не санкционированного ремонта.
- Неисправности возникли в следствии:

- Падения изделия или любого другого механического повреждения
- Падения посторонних предметов на изделие
- Попадания на изделие химических веществ, пыли, грязи, жидкости и пр.

Импортер: Импортер в РФ / организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей: ООО «Эй энд Ди Ди Компани». Адрес: Россия, 109029, Москва, Михайловский проезд, д. 3, стр. 66, этаж 2, пом. 2, ном. 12. Сделано в Китае.

Изготовитель: Оривер (Гонконг) Лимитед. Адрес: Офис А30, 9 этаж, Сильверкорп Интернэшнл Тауэр 707-713 Нэтэн Роуд, Вонконг, Кунлун, Гонконг. Завод-изготовитель: Шэньчжэнь Хай Хе Джи Ченг Кежио Сианг Гонг Си. Адрес: Рм 207, Блк А2, Интернет Индустриал Парк, Бао Юан Роад, Баоан, Шэньчжэнь, Китай.

Срок службы: 5 лет. Срок годности не ограничен. Дата производства: см. на упаковке.

Официальный сайт  
TM JET  
www.jetdevice.com



Бесплатное приложение  
Jet Mobile



Для управления всеми функциями часов Jet Phone SP2 для смартфонов под управлением ANDROID необходимо загрузить официальное приложение Jet Mobile с официального сайт TM JET для смартфонов Apple приложение устанавливать не нужно.

Техническая поддержка:  
**8 (495) 005-87-67**  
**8 (800) 775-87-67**  
support@jetdevice.com

# JET